

tabty cabinet

Unser Flaggschiff für moderne Lern- und Arbeitsumgebungen. Ästhetisches Design, modernste Technik und maximale Flexibilität in einer durchdachten Gesamtlösung. Wo Design auf Funktionalität trifft, entsteht eine Lösung für moderne Lern- und Arbeitsumgebungen. Der mobile Lade- und Transportwagen kombiniert leistungsstarke USB-C-Ladetechnik für bis zu 40 Geräte, sichere Aufbewahrung sowie entnehmbare Gerätetücher, mit denen Geräte flexibel und unabhängig vom Wagen in andere Räume oder Arbeitsbereiche transportiert werden können. Ergänzt durch Tablet- und Stiftladung, externe LED-Statusanzeige und ein ergonomisch ausgezeichnetes Design bietet er maximale Effizienz im Alltag.



 Designed in Germany

PRODUKT-HIGHLIGHTS

✓ Schnell und sicher laden.

Direktes Laden von bis zu 20 oder 40 Geräten über integriertes USB-C-Ladegerät. tabty cabinet ist in zwei Versionen mit unterschiedlichen Ladeleistungen mit bis zu 65 W erhältlich (Standard- oder Plusvariante).

✓ Flexibel transportieren, sicher verstauen.

Komfortable Schubladen mit entnehmbaren Kunststoffkörben aus Recyclingmaterial für jeweils 5 Geräte zum bequemen Transport.

✓ Tablet & Stift gleichzeitig laden.

Gleichzeitiges Laden von Tablets und digitalen Eingabestiften über intelligente USB-C-Ladekabel in einem herausnehmbaren Stift-Ladeeinsatz im Transportkorb.

✓ Versenkbare Türen – sicher verschlossen.

Im Gehäuse integrierte, versenkbare Türen mit Sicherheits-Kombinationsschloss (Zahlen und Schlüssel) für die sichere Aufbewahrung der Geräte.

✓ Mobiler Arbeitsplatz.

Rutschfeste Arbeitsfläche auf dem Transportwagen mit zwei externen Steckdosen auf der Gehäuserückseite.

✓ Immer bestens informiert.

Die externe LED-Statusanzeige zeigt den aktuellen Ladezustand auch bei geschlossenen Türen auf einen Blick und ermöglicht eine schnelle Kontrolle der Ladefunktion.



**tabty
cabinet**

ALLES DABEI. SICHER VERSTAUT.

tabty basket ist ein fester Bestandteil unserer Cabinet-Ladewägen und ermöglicht den komfortablen Transport aller Geräte außerhalb des Ladewagens. Er lässt sich einfach und bequem über Schubläden entnehmen. Neben Tablets und Notebooks bietet ein separater Einsatz die Möglichkeit, digitale Eingabestifte gleichzeitig und sicher zu laden.

✓ Ein Korb. Alle Geräte.

tabty basket bietet allen Geräten, egal ob Tablet oder Notebook, bis zu einer Diagonale von 15“ bequem Platz.

✓ Tragen leicht gemacht.

Ein Korb fasst bis zu fünf Geräte. Das geringe Gesamtgewicht ermöglicht einen mühelosen und ergonomischen Transport – für alle Nutzer:innen.

✓ Intelligente Ladestromverteilung.

Spezielles Ladekabel lädt Stifte und Geräte gleichzeitig, verteilt Strom intelligent, schützt vor Überladung und sorgt für eine übersichtliche Kabelführung.



tabty basket wird nachhaltig aus recyceltem Kunststoff hergestellt und hilft, Plastikabfall zu reduzieren.

tabty basket is sustainably made from recycled plastic and helps reduce plastic waste.



tabty
cabinet

PRODUKT-INFORMATIONEN

		
	cabinet20 / 20 Plus	cabinet40 / 40 Plus
Produkttyp	Multi-Device Ladewagen für portable USB-C-Geräte & digitale USB-C-Eingabestifte	
Lieferumfang	2,6 m Anschlusskabel C19 auf landesspezifischen Stecker, Bedienungsanleitung, 2x Schlüssel	
Zertifikate	CE / RoHS / TÜV	
Gerätemaße (LxBxH)	45 x 54,2 x 115,2 cm	45 x 96,2 x 115,2 cm
Gerätegewicht	70 kg	110 kg
Korbanzahl	4	8
Geräteplätze im Korb	5 (Geräte & digitale Eingabestifte)	
Korbmaße (LxBxH)	25,9 x 16,3 x 30,4 cm	
Korbgewicht	1,53 kg Mit eingesetztem Stiftefach 1,65 kg	
Maximale Fachgröße je Gerät	3 x 25,6 x 30 cm Mit eingesetztem Stiftefach 3 x 23,4 x 30 cm	
Lademethode	PD3.0, QC3.0, PPS	
Eingangsspannung	100-240v 16A 50/60HZ	

		
	cabinet20 / 20 Plus	cabinet40 / 40 Plus
Verbaute Netzteile	cabinet20: 2x Meanwell 350W PSU (UHP-350-24V) cabinet20 Plus: 2x Meanwell 500W PSU (UHP-500-24V)	cabinet40: 2x Meanwell 500W PSU (UHP-500-24V) cabinet40 Plus: 4x Meanwell 500W PSU (UHP-500-24V)
Anzahl Ladeanschlüsse	20 Geräte + 20 digitale Eingabestifte	40 Geräte + 40 digitale Eingabestifte
Maximale Ladeleistung Einzelport	cabinet20 / cabinet40: Max 45W 5V@3A/9V@3A/12V@3A/15V@3A/20V@2.25A cabinet20 Plus / cabinet40 Plus: Max 65W: 5V@3A/9V@3A/12V@3A/15V@3A/20V@3.25A	
Ladeausgangsleistung bei Vollbelegung	cabinet20 / cabinet40: Max 30W 5V@3A/9V@3A/12V@2.5A/15V@2A/20V@1.5A cabinet20 Plus / cabinet40 Plus: Max 45W 5V@3A/9V@3A/12V@3A/15V@3A/20V@2.25A	
Lüfter	Ja	
LED-Ladeanzeige	Ja	
Schutz vor Überladung	Ja	
Zusätzliche Steckdosen am Gerät		2x Type F